

ZX-15  
绝缘子分布电压检测仪



# 目录

一、产品概述.....	- 2 -
二、工作原理.....	- 2 -
三、使用方法.....	- 2 -
四、技术参数.....	- 3 -
五、保养/维修.....	- 3 -
六、运输贮存.....	- 4 -
七、开箱/检查.....	- 4 -
八、注意事项.....	- 4 -
九、售后服务.....	- 5 -
十、随机附件.....	- 5 -

## 一、产品概述

ZX-15 绝缘子电压分布测试仪主要用于交流线路 10~500kV 的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种 35kV 以及交流电压绝缘子的电压分布测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

## 二、工作原理

ZX-15 绝缘子电压分布测试仪采用静电式结构，测量绝缘子两点之间电位差，将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理，最后以电压值的形式，由 LCD 数字显示输出。如果某一片绝缘子的电位差为 0 时，则该片绝缘子为零值绝缘子。如果测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。根据所测的数据还可以绘制绝缘子分布电压图。用来进一步判断劣化绝缘子。因此测量时操作迅速，简单明了。

## 三、使用方法

参照装配图，组装 ZX-15 仪表。用 M8 螺丝将 ZX-15 表装于绝缘操作杆上，杆的长度应符合带电作业的规定，见附表。调整接头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作，读数的单位为 kV。

附表:配套绝缘操作杆要求

额定电压 (kV)	有效长度 (M)	工频耐受电压		试验时间 (min)	试验结果
		标准值 (KV)	试验值 (KV)		
35	2.5	95	95	1	合格
66-110	3	220	220	1	合格
220	3.5	440	440	1	合格
330	4	380	380	5	合格
500	5	580	580	5	合格

#### 四、技术参数

- 测量范围：1~30kV
- 精    度：2.5 级
- 极间耐压：40kV
- 极间电容：2Pf
- 输出形式：液晶数字显示
- 电    源：DC9V（可充电电池）
- 体    积： Ø100\*34（mm）
- 重    量：500g

#### 五、保养/维修

##### 1. 验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检接线头是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

##### 2. 设备的保养

每次完成试验后，关闭电源，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

## 六、运输贮存

❖ 运输设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

❖ 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

## 七、开箱/检查

❖ 开箱注意事项

开箱前请确认设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了环保节能的作用。

❖ 检查内容


开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将及时为您提供服务。

## 八、注意事项

本仪表配有可充电电池。当机内可充电电池电压低于 7.2V 时，表头左上角显示欠压符号。提示要及时对机内电池充电 1 小时左右，仪表长期不用时，应定期对可充电电池进行充电维护。

用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。

本仪器保修两年。表头切勿交叉使用。



装配图

## 九、售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

## 十、随机附件

- |           |     |
|-----------|-----|
| ✓ 表头      | 1 个 |
| ✓ 探头      | 1 个 |
| ✓ 充电器     | 1 个 |
| ✓ 操作杆     | 1 套 |
| ✓ 说明书     | 1 份 |
| ✓ 检测报告    | 1 份 |
| ✓ 合格证/保修卡 | 1 份 |